fitbit aria

Wi-Fi多機能体重計

製品マニュアル

目次

はじめに **1**

デバイスの説明 1

使用目的 1

同梱品の確認 1

体重計の電源を入れる 1

Fitbit Ariaの設定 **2**

Mac OSとWindowsの要件 2

ネットワークの要件 2

はじめに 2

コンピューターを使用したFitbit Ariaの設定 3

スマートフォンを使用したFitbit Ariaの設定 5

体重計の設定の確認 6

Wi-Fiネットワークの変更 6

Fitbit Ariaの使い方 **7**

データの表示 7

設定の変更 7

正確度の向上 8

Fitbit Ariaの一般情報および仕様データ **9**

センサー 9

電池および電源 9

サイズおよび重量 9

環境条件 10

お手入れとメンテナンス 10

規制および安全に関する注意事項 **11**

米国：連邦通信委員会（FCC：Federal Communications Commission）ステートメント 11

カナダ：カナダ産業省（IC：Industry Canada）ステートメント 12

EU（欧州連合） 13

その他 13

安全に関するステートメント 14

安全に関する重要なお知らせ 14

電池に関するご注意 14

破棄とリサイクルに関する情報 15

ヘルプおよび保証 **16**

ヘルプ 16

返品ポリシーおよび保証 16

はじめに

デバイスの説明

Fitbit Aria Wi-Fi多機能体重計で体重と体脂肪率を測定すると、このデータはオンラインのユーザーアカウントに自動的にアップロードされます。

使用目的

Aria体重計は、生体電気インピーダンス法（BIA）によって体重を測定する際に体脂肪率を推計します。Aria体重計は家庭用です。

同梱品の確認

Fitbit Aria体重計製品パッケージには以下のアイテムが含まれています。

- Fitbit Aria Wi-Fi多機能体重計
- 単3電池4個（取り付け済み）
- Ariaクイックスタートガイド

体重計の電源を入れる

Aria体重計には、出荷時に単3電池4個が取り付けられています。電池ボックスから出ている小さなプラスチックのタブを引っ張って外し、体重計の電源をオンにしてください。

警告

- ペースメーカーその他の体内医療機器を装着している場合はご使用にならないでください。
- 妊娠中の方はご使用にならないでください。
- 10歳以下のお子様はご使用の対象外です。
- Ariaは疾患の診断や治療にはご使用いただけません。最善の措置については、必ず医師と相談してください。

注意事項

- ぬれているときは滑りやすくなります。

Fitbit Ariaの設定

Mac OSとWindowsの要件

ソフトウェア
Mac OS 10.5以上
インターネット接続

ハードウェア
802.11b互換のWi-Fiネットワークカード

ソフトウェア
Windows XP、Vista 7、8
インターネット接続

ハードウェア
802.11b互換のWi-Fiネットワークカード

ネットワークの要件

Fitbit Ariaはホームワイヤレスネットワークに直接接続され、以下のネットワーク構成に対応しています。

- ワイヤレス802.11b規格
- WEP / WPA / WPA2パーソナルセキュリティ
- 自動（DHCP）IP設定（静的IP構成未対応）

Ariaでは、ネットワークに接続して体重計のデータをFitbitダッシュボードに同期するために、802.11b互換のネットワークが必要です。

注： コンピューターに802.11b互換のネットワークカードが装着されていない場合は、モバイル端末（スマートフォンやタブレットなど）でモバイル用ウェブページhttp://fitbit.com/jp/scale/setup/startを開き、Ariaを設定できます。

はじめに

Aria体重計をFitbit.comのダッシュボードに接続するには、お使いのワイヤレスネットワークについて、以下の情報が必要です。

- ワイヤレスネットワーク名（SSID）
- WEP/WPA/WPA2パスワード（該当する場合）

この情報が不明な場合は、お使いのワイヤレスルーターの製造元またはインターネットサービスプロバイダーにお問い合わせください。

コンピューターを使用したFitbit Ariaの設定

Fitbit Wi-Fi Scale Setupとは、Fitbit Aria体重計をFitbit.comダッシュボードに接続して同期するためのソフトウェアアプリケーションで、Fitbit.comから無料でダウンロードできます。

Macの場合

1. http://www.fitbit.com/jp/setupを開きます。
2. Ariaの下にある [開始] ボタンをクリックします。
3. [ダウンロード] フォルダーの.dmgファイルをダブルクリックします。

注： ファイルがデスクトップに表示されない場合は、Spotlightの検索機能を使って「Fitbit Wi-Fi Scale Setup」を探してください。

---

4. [開始] をクリックします。
5. a. Fitbit.comアカウントをお持ちでない場合はEメールアドレスとパスワードを入力し、[登録] をクリックします。
   b. Fitbit.comアカウントをお持ちの場合は、[アカウントにログイン] を選択し、Fitbit.comのログイン情報を入力してから、[ログイン] をクリックします。
6. 個人情報を入力または確認したら、[次へ] をクリックします。この情報によって、Fitbitデバイスがパーソナライズされます。デフォルトでは、個人情報を友達に対してのみ表示するように設定されていますが、Fitbit.comアカウントからプライバシー設定を調整し、他のユーザーに公開する情報を制御できます。
7. 体重計に名前を付け、イニシャルを入力してから [次へ] をクリックします。
8. お使いのWi-Fiネットワークの検索が試行されます。お使いのWi-Fiネットワークが検索されない場合、使用可能な近くのネットワークがすべて表示されます。リストからお使いのネットワークを選択します。ネットワークがパスワードで保護されている場合は、右側にあるボックスにパスワードを入力し、[接続] をクリックします。

   注： ネットワークが非表示になっている、またはこのリストに表示されない場合は、[ネットワークの追加] を選択します。ネットワークの名前とパスワードを入力し、[接続] をクリックして続行します。

   ---

9. 体重計をまだ設定モードにしていない場合、体重計から電池を抜いて10秒間たってから再び挿入することによって、体重計を設定モードにすることを指示するメッセージが画面に表示されます。
10. [接続] をクリックして、体重計の検索を開始します。体重計が見つかると、検索に成功したことを示す画面が表示されます。ワイヤレスネットワークのログイン情報が自動的に体重計に転送され、体重計にチェックマークが表示されます。

11. [完了] をクリックし、体重計を固い床面に置き、体重を測定すると、体重の記録が開始されます。
12. 体重を測定した後で体重計にチェックマークが表示された場合は、Fitbit.comのダッシュボードとの同期が正常に処理されています。

注： Fitbit Wi-Fi Scale Setupソフトウェアを使用してAriaを設定できない場合は、ウェブベースの設定方法（http://fitbit.com/jp/scale/setup/start）を試してください。

Windowsの場合

1. http://www.fitbit.com/jp/setupを開きます。
2. Ariaの下にある [開始] ボタンをクリックします。
3. [Downloads] フォルダーを開き、FitbitScaleSetup_Win.exeファイルをダブルクリックします。
4. [開始] をクリックします。
5. a. Fitbit.comアカウントをお持ちでない場合はEメールアドレスとパスワードを入力し、[登録] をクリックします。
   b. Fitbit.comアカウントをお持ちの場合は、[アカウントにログイン] を選択し、Fitbit.comのログイン情報を入力してから、[ログイン] をクリックします。
6. 個人情報を入力または確認したら、[次へ] をクリックします。この情報によって、Fitbitデバイスがパーソナライズされます。デフォルトでは、個人情報を友達に対してのみ表示するように設定されていますが、Fitbit.comアカウントからプライバシー設定を調整し、他のユーザーに公開する情報を制御できます。
7. 体重計に名前を付け、イニシャルを入力してから [次へ] をクリックします。
8. お使いのWi-Fiネットワークの検索が試行されます。お使いのWi-Fiネットワークが検索されない場合、使用可能な近くのネットワークがすべて表示されます。リストからお使いのネットワークを選択します。ネットワークがパスワードで保護されている場合は、パスワードを入力し、[接続] をクリックします。

注： ネットワークが非表示になっている、またはこのリストに表示されない場合は、[ネットワークの追加] を選択します。ネットワークの名前とパスワードを入力し、[接続] をクリックして続行します。

---

9. 体重計をまだ設定モードにしていない場合、体重計から電池を取り外し、10秒後に再び取り付けことによって、体重計を設定モードにするよう求めるメッセージが画面に表示されます。
10. [接続] をクリックして、体重計の検索を開始します。体重計が見つかると、成功したことを示す画面が表示されます。ワイヤレスネットワークのログイン情報が自動的に体重計に転送され、体重計にチェックマークが表示されます。

11. [完了] をクリックし、体重計を固い床面に置き、体重を測定すると、体重の記録が開始されます。
12. 体重を測定した後で体重計にチェックマークが表示された場合は、Fitbit.comのダッシュボードと正しく同期されています。

注： Fitbit Wi-Fi Scale Setupソフトウェアを使用してAriaを設定できない場合は、ウェブベースの設定方法（http://fitbit.com/jp/scale/setup/start）を試してください。

スマートフォンを使用したFitbit Ariaの設定

スマートフォンでWi-Fiを利用できる場合、Fitbit Ariaをウェブベースの設定ツールで設定できます。

1. スマートフォンで、http://www.fitbit.com/jp/scale/setup/startを開きます。
2. [開始] をタップします。
3. ご利用のFitbitアカウントにログインするか、新規アカウントを作成します。
4. 体重計に名前を付け、イニシャルを入力してから [続行] をタップします。
5. 画面に表示される指示に従って体重計を設定モードにし、次に [続行] をタップします。
6. 画面に表示される指示に従ってスマートフォンを、Ariaから発信されているワイヤレスネットワークに接続します。これには、ブラウザーウィンドウを閉じて、スマートフォンのWi-Fi設定を開く必要があります。使用可能なワイヤレスネットワークのリストで「Aria」とそれに続く6文字の英数字で構成される単語を見つけ、このオプションに接続します。
7. Ariaのネットワークに接続されたら、ブラウザーに戻って [I'm connected（接続しました）] をクリックします。
8. 使用可能な近くのネットワークがすべて表示されます。リストからお使いのネットワークを選択します。ネットワークがパスワードで保護されている場合は、右側にあるボックスにパスワードを入力し、[Connect（接続）] をクリックします。ワイヤレスネットワークのパスワードを入力して、[Submit（送信）] をタップします。

注： ネットワークが非表示になっている場合は、[Join Other Network（別のネットワークに参加する）] を選択します。ネットワークの名前とパスワードを入力し、[Join（参加）] をタップします。

---

9. 正しいパスワードを送信すると、体重計にネットワークログイン情報が保存され、Wi-Fiネットワークに接続され、Fitbit.comダッシュボードにリンクされます。リンクが完了すると体重計にチェックマークが表示されます。
10. スマートフォンをホームネットワークに切り替えて、[I'm connected（接続しました）] をタップします。これでスマートフォンによる設定は完了です。

体重計の設定の確認

体重計をFitbit.comアカウントにリンクしたら、プロフィールに体重計が正しく表示されることを確認します。

1. http://www.fitbit.com/jp/loginを開きます。
2. Fitbit.comアカウントにログインします。
3. 右上にある**歯車アイコン**をクリックし、ドロップダウンメニューのリストでAriaを見つけます。

このメニューに体重計が表示されていない場合は、設定が正しく完了していないか、または体重計と関連付けられていないFitbit.comアカウントにログインしている可能性があります。

詳細なトラブルシューティングについては、http://www.fitbit.com/jp/supportを参照してください。

Wi-Fiネットワークの変更

ネットワークの名前、パスワード、ルーター、またはプロバイダーを変更した場合は、上記のどちらかの設定方法を使用して更新したネットワークにAriaを再度接続する必要があります。

この場合、電池をいったん取り出して入れし直しても、体重計に「SETUP ACTIVE（設定アクティブ）」と表示されず、設定済みのネットワークの名前に続いて「TAP TO CHANGE（タップして変更）」と表示されることもあります。

「TAP TO CHANGE（タップして変更）」というメッセージが表示されたら、ディスプレイから遠い方の2つの角を一瞬しっかりと押さえて「SETUP ACTIVE（設定アクティブ）」モードにします。体重計のディスプレイが空白になる、または測定情報が表示される場合は、電池を取り出してから再び挿入し、再度この操作を行う必要があります。

体重計に「SETUP ACTIVE（設定アクティブ）」と表示されたら、上記の説明に従って設定を続行できます。

Fitbit Ariaの使い方

Fitbit Aria体重計では、体重と体脂肪率が測定されます。Fitbit.comアカウントに接続されると、体重と体脂肪率の測定値は体重計からダッシュボードに自動的に同期されます。

データの表示

体重を測定して、Ariaが同期されると、測定データをFitbit.comのダッシュボードで表示できます。アカウントにログインしたら、http://www.fitbit.com/jp/weightに移動します。

このページでは、記録された体重データをグラフ表示できます。また、アカウントに記録されている体重をすべて表示する他に、体重を削除したり手動で入力したりすることもできます。

設定の変更

Fitbit Ariaの設定は、ダッシュボードの [設定] の下にある [デバイス] で表示して変更できます。

1. http://www.fitbit.com/jp/loginを開きます。
2. Fitbit.comアカウントにログインします。
3. ダッシュボードの右上にある歯車アイコンをクリックします。
4. このドロップダウンメニューにある体重計アイコンをクリックして [設定] > [デバイス] と選択します。

他のユーザーを体重計に招待する

1台のAria体重計には最大8人のユーザーのFitbit.comアカウントを関連付けることができます。アカウントをAriaの体重計ステップにリンクしていないユーザーの場合、体重のみが表示され（体脂肪率も非表示）、データは他の人と共有されず、ユーザーアカウントにも記録されません。

他のユーザーをAria体重計への登録に招待するには、以下のようにします。

1. 体重計をFitbit.comアカウントに接続していることを確認します。
2. ダッシュボードの右上にある歯車アイコンをクリックし、ドロップダウンメニューから体重計を選択します。
3. ピンク色の [他の人を招待] ボタンをクリックし、招待する人のEメールアドレスを入力します。その人がすでにFitbitアカウントを持っている場合、その人がFitbitで使っているものと同じEメールアドレスを使ってください。
4. Eメールがユーザーのこのアドレスに送信されます。招待を受け入れると、体重計で測定した値がその人のFitbitアカウントに自動的に同期されます。そのユーザーがアカウントを持っていない場合は、体重計で使用するアカウントを作成するようにとの指示が表示されます。

測定値の再割り当て

1台の体重計を使用する2人のユーザーの体重がほとんど同じ（差異が3.6キロ以内）場合、ユーザーを表すイニシャルを使って正しいユーザーを選択するようにとの指示が表示されます。間違ったユーザーを選択したり、体重が間違って割り当てられたりした場合、以下のようにして体重を正しいユーザーに割り当て直すことができます。

1. Fitbit.comダッシュボードの右上にある**歯車アイコン**をクリックし、ドロップダウンメニューから体重計を選択します。
2. [計測データ] タブをクリックして、体重計から同期されたすべての測定値のリストを表示します。
3. 割り当て直す体重を見つけて、[友達] ドロップダウンメニューから適切なユーザーを選択します。この体重が、そのユーザーのアカウントに表示されるようになります。

アスリートモード

「アスリート」モードは、マラソンランナーやボディビルダーなどのプロまたは高レベルのアスリート向けです。筋肉量に比べて体脂肪が非常に低い人は、体重計の正確度を上げるためにアスリートモードをご利用になれます。ただし、とても健康でアクティブな人の多くは「通常」モード（大部分のユーザー用）の方がより正確な測定値を得られます。

Ariaの [デバイス] ページにある [友達] タブで各ユーザーに [通常] または [アスリート] を指定することによってモードを切り替えることができます。体重を測定してAriaが同期したときにモードが切り替わります。

正確度の向上

体重計による測定値の精度と一貫性を高めるために、以下のヒントをご利用ください。

- Ariaは裸足で使用してください。靴や靴下を履いていると、体脂肪率は測定できません。
- 体重を測定する前に、足が乾いていることを確認してください。
- 体重計は、固くて平らな面で使用してください。カーペットやリノリウムなどの柔らかい面で体重計を使用すると、Ariaによる測定値の正確度が下がることがあります。
- 体重計に乗るときは、両足に同程度の体重をかけてください。
- 体重の傾向を一貫して把握するために、毎日同じ時間に測定してください。体重と体脂肪率は、一日のうちで自然に変化します。
- 前回の測定からAriaを持ち上げて移動させたり、使用していないときに横にして壁に立てかけて保管したりすると、次回に体重を測定するときに校正処理が実行されます。この場合、体重計の再校正が行われ、再び一貫して正確な測定値が表示されるようになるまでに、最高2回連続して体重を測定することが必要になります。Ariaが校正中は、画面に「SENSING（検出中）」というメッセージが表示されます。

注： 体脂肪率を測定するためには、Aria体重計をFitbit.comアカウントに設定しておく必要があります。体重は、この設定を完了しなくても測定できます。

Fitbit Ariaの一般情報および仕様データ

センサー

体重と体脂肪

4つのロードセルで体重が測定されます。体脂肪情報は電気インピーダンスで測定され、体重とユーザーアカウントデータに基いて計算されます。

体格

体格は生体インピーダンス解析を使って測定されます。インジウムスズ酸化物（ITO）電極によって体重計の表面にパターンが形成され、少量の安全な信号が体内に送信されてインピーダンスが測定されます。

制限事項

- Ariaでは、10キロ（20ポンド）を超える子供と成人の体重を正確に測定できます。
- Ariaで測定できる最大体重は159キロ（350ポンド）です。
- 10歳未満の小児では体脂肪率が正確に測定できないことがあります。

電池および電源

- 標準の1.5V単3電池4個同梱
  （最大動作：3.3V、0.1A/300mW）
- 電源コード不要

サイズおよび重量

	長さ	幅	高さ	重量
Aria体重計	31.2 cm 12.3インチ	31.2 cm 12.3インチ	33.4 mm 1.3インチ	1.93 kg 4ポンド、 4.3オンス

環境条件

動作温度	5° ～40° C （41° ～104° F）
防水性能	0%～93% Ariaは湿度の高い浴室で動作するよう設計されています。
保管と移動	-30 °C～60 °C 90% rH

注： Aria体重計は、固くて平らな面に置いた場合に測定値の一貫性と信頼性が最大になります。

お手入れとメンテナンス

- 体重計をクリーニングする際は、水中に沈めたり高圧水流（シャワーヘッドなど）を使用したりしないでください。
- 中性洗剤を使用して湿った布で表面を拭いてください。
- 消毒シート、塩素、高濃度ガラスクリーナーを体重計の表面に使用しないでください。

規制および安全に関する注意事項

モデル名：FB201A

体格は生体インピーダンス解析を使って測定されます。ITO電極によって体重計の表面にパターンが形成され、少量の安全な信号が体内に送信されてインピーダンスが測定されます。

この記号は、通常の条件下で触れても電気ショックを起こさない程度の電圧を持つ電気がデバイスから発生することを示しています。

警告

- ペースメーカーその他の体内医療機器を装着している場合はご使用にならないでください。
- 妊娠中の方はご使用にならないでください。
- 10歳未満の小児は使用対象外です。
- Ariaは疾患の診断や治療にはご使用いただけません。必ず医師に相談してください。
- ぬれているときは滑りやすくなります。

米国：連邦通信委員会（FCC：Federal Communications Commission）ステートメント

このデバイスはFCC規定第15条に適合しています。

運用は以下の2つの条件の対象となります。

1. このデバイスは有害な干渉を引き起こしてはならない
2. このデバイスは好ましくない動作を発生させるような干渉を含む、あらゆる受信干渉を受け入れる

FCC警告

コンプライアンス責任組織よって明示的に許可されていない変更および修正を行った場合、製品を操作するユーザの権利が無効になる場合があります。

注：本機器はテストされFCC規定第15条に従い、クラスBデジタル機器に適合しますが、制限があります。これらの制限は、住宅地域において機器を設置する際、有害な電波干渉から機器を適度に保護するためのものです。本機器は電磁波を発生、使用し、放射する場合があります。取扱説明書に従って設置または使用しないと無線通信に電波干渉が起こることがあります。ただし、設置状況に関わらず妨害を引き起こす可能性もあります。本機器によりラジオやテレビの受信に電波干渉が起こるようであれば（これは、機器の電源を一度切ってから入れるとわかります）、次の手段を1つまたは複数用いて電波干渉を防いでください。

- 受信アンテナを別の方向に向けるか、別の場所に移す
- 機器と受信機の設置間隔を広げる
- 受信機を接続しているコンセントとは別の回路にあるコンセントに機器を接続する
- 販売店または熟練したラジオ／テレビ技術者に相談する

このデバイスは、公共または非管理の環境における高周波（RF）曝露に適用されるFCCおよびICの要件を満たしています。

カナダ：カナダ産業省（IC：Industry Canada）ステートメント

RSS GEN Issue 3に規定されるユーザーへのIC通知（日本語／フランス語）：

このデバイスは、カナダ産業省ライセンス免除RSS基準に適合しています。
運用は以下の2つの条件の対象となります。

1. このデバイスは有害な干渉を引き起こしてはならない
2. このデバイスは好ましくない動作を発生させるような干渉を含む、あらゆる受信干渉を受け入れる

Cet appareil est conforme aux normes RSS d’Industrie Canada. Son fonctionnement est assujetti aux deux conditions suivantes :

1. cet appareil ne doit pas causer d’interférences nuisibles ; et
2. cet appareil doit accepter toutes les interférences qu’il reçoit, y compris les parasites pouvant nuire à son fonctionnement.

このクラスBデジタル装置はカナダのICES-003に適合しています。

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

FCC ID　XRAFB201A

IC ID　8542A-0000F201A

EU（欧州連合）

EU指令1999/5/ECに関する適合宣言

Fitbit Inc.はCEマークをAriaモデルFB201Aに適用する許可を受けており、指令1999/5/ECの重要な要件およびその他の関連する条項に適合していることを宣言いたします。

CE

標準R&TTE 99/CE/05への準拠

Conforme à la norme R&TTE 99/CE/05

その他

211-121202

Complies with IDA Standards DA00006A

N30032

TA-2013/772 APPROVED

התאמהאישור(W) 51-37586 / (B) 51-57588

המוצר של המודולארי בחלק טכני שינוי כל לבצע אין.

" 해당 무선설비는 전파혼신 가능성이 있으므로 인명안전과 관련된 서비스는 할 수 없습니다. "

-. 사용 주파수 (Used frequency):	2412 MHz-2484 MHz
-. 채널수 (The number of channels):	14
-. 공중선전계강도 (Antenna power):	3.5 dBi
-. 변조방식 (Type of the modulation):	Digital
-. 안테나타입 (Antenna type):	Horizontal
-. 출력 (Output power):	17.9 mW/MHz E.I.R.P.
-. 안테나 종류 (Type of Antenna):	Film

KCC approval information	
1) Equipment name (model name) : 무선데이터통신시스템용 특정소출력무선기기 FB201	
2) Certificate number :	MSIP-CRM-XRA-FB201
3) Applicant :	Fitbit, Inc.
4) Manufacture:	Fitbit, Inc.
5) Manufacture / Country of origin:	P.R.C.

安全に関するステートメント

この装置はテスト済みであり、次のEN規格の仕様に規定される安全認定に準拠しています：
EN60950-1:2006 + A12:2011

適合宣言書の全文については、www.fitbit.com/jp/Aria/specsでご覧いただけます。

安全に関する重要なお知らせ

- ここに記載されている指示をお読みください。
- ここに記載されている指示に従ってください。
- すべての警告に留意してください。
- すべての指示に従ってください。
- 落とさないでください。
- ガラス面にひびが入っている場合は、重傷を引き起こすおそれがありますので、使用しないでください。
- Aria体重計のクリーニングに研磨材を使わないでください。
- Ariaを超高温または超低温にさらさないでください。
- Ariaを直射日光に長時間さらさないでください。
- Ariaを火気のそばに置かないでください。

電池に関するご注意

製造元による指示に従って電池を取り扱ってください。

破棄とリサイクルに関する情報

製品またはパッケージに記載されている記号は、本製品の使用終了後に一般の家庭ごみと別に廃棄しなければならないということを意味します。天然資源を保全するため、電子機器をリサイクリングセンターに持ち込むことは、各自の責任です。欧州連合に加盟する各国には、電子電気機器をリサイクルする回収センターが設置されています。最寄りのリサイクル回収所に関する情報については、各地域の電子電気機器廃棄物管理当局または製品をご購入になった小売店にお問い合わせください。

Le symbole sur le produit ou sur son emballage signifie que ce produit à la fin de sa vie doit être recyclé séparément des déchets ménagers ordinaires. Notez que ceci est votre responsabilité d'éliminer les équipements électroniques à des centres de recyclage afin d'aider à préserver les ressources naturelles. Chaque pays de l'Union européenne a ses centres de collecte et de recyclage pour le recyclage des équipements électriques et électroniques. Pour plus d'informations ou trouver un centre de recyclage, contactez votre commune ou le magasin où vous avez acheté le produit.

- Aria体重計を家庭ごみと一緒に廃棄しないでください。
- 電池は地方自治体の廃棄物処理に回してはならず、別途回収する必要があります。
- パッケージおよびAria体重計の廃棄については、地元の規制に従ってください。

リサイクルにご協力ください！

ヘルプおよび保証

ヘルプ

Aria体重計に関するトラブルシューティングとサポートについては、
https://help.fitbit.com/customer/ja/portal/articlesを参照してください。

返品ポリシーおよび保証

保証情報およびFitbit.comストア返品ポリシーは、http://www.fitbit.com/jp/returnsからオンラインでご覧いただけます。

本社

Fitbit, Inc.の登録商標です。
San Francisco, CA 94105
support@fitbit.com

製造国：中国

fitbit aria

Wi-Fi多機能体重計